

CLAS 60



CLAS 60

Cuadro de Control programable para Puertas Basculantes y Corredera. Tensión de alimentación 230V. Carga máxima de motor 1000W. Lógica de funcionamiento Manual/Automática/Semiautomática. Tiempo de apertura y cierre de 1 a 4'15". Tiempo de cierre y pausa programable hasta 4'15". Funciones seleccionables de maniobras. Cuadro ext.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	230 Vac 50 - 60 HZ
Potencia máxima accionamiento	1000 W
Fusible protección cuadro	2 A
Fusible protección accionamiento	6,3 A
Salida accesorios	12/24 Vac - 1,5 W máximo
Lámpara de señalización	230 V 60W
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +55 °C
Protección	IP 54
Lógicas de funcionamiento	Manual, semiautomático, automático
Tiempo de apertura/cierre/pausa	Programable 0 - 256 s
Retardo en apertura / Retardo en cierre	Programable 0 - 256 s
Cierre y apertura peatonal	Programable 0 - 256 s
Entradas	Pulsador, seguridad, Final de carrera, Auxiliar, Condesadores, accionamientos
Salidas	Llámpara señalización, Tarjeta semaforo TSM6, Test, alimentación accesorios
Funciones programables	Paro en apertura, inversión al cierre, cierre por fotocélula, preaviso, golpe de inversión, tiempos parciales, cierre retorno corriente, chequeo fotocélula
Tarjetas auxiliares	Luz de garaje: TLG 23, Semáforos: TS 23, Receptor: RNE 248 - TD 420 - RMV 1 - RMV 2 - RMK 1 - RMK 2 - TMK 1 - TMK 2
Programación	Display LCD
Otras características	Protección programación por clave, Contador maniobras

CÓDIGO	MODELO	EUROS
300000001611	CLAS 60	